

Till dig som ska gräva på egen fastighet.

Att gräva

Instruktioner för hur du ska gräva och lägga ner rör för den nya kabeln.

1. **Du gräver** kabelgraven enligt överenskommelse med Skellefteå Kraft Elnät.
2. **Djupet** ska vara 0,5 m.
3. **Kabelgraven** ska vara så rak som möjligt.
4. **Vi tillhandahåller kabelrören.**
OBS! Inga andra rör godkänns.
5. **Ingen böj.** För att underlätta indragning av kabeln i röret måste det förläggas så rakt som möjligt. Om grävningen ändrar riktning så gör du en draggrop.
6. **Riktningssändring.** Om kabelröret ändrar riktning lämnar du en draggrop.
7. **Raksträcka.** Efter 18 m (tre rörlängder) gör du en draggrop.
Röret dras genom draggropen, utan att kapa det.
8. **I början och slutet** lämnar du en draggrop.
9. **Draggrop för avslut** ska vara 1,2 m lång och 0,7 m djup.
Draggrop på raksträcka ska vara 1,2 m lång och 0,5 m djup.
10. **Röravslut (R): 50 mm rör.** Rörändarna dras upp på den motsatta kanten och tätas med ex. en plastpåse.
75 mm rör: Rörändarna tätas med ändlock eller plastpåse.
11. **Återfyll** gärna över röret men **inte med vassa eller stora stenar.**
Lämna draggroparna öppna.

Har du allmänna frågor om att gräva för kabel och rör kan du ringa vår kundservice 0910-77 25 50.

