

**Ny anslutning av servis, högst 63 A**

- Mätarskåpet finns på överenskommen anslutningsplats.
- Rör till skåpet dragna.
- Rör till infällt mätarskåp är släta på insidan. VP-rör min. 44 mm. Ej flexrör!
- Propphuvar och passdelar finns på plats.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad. (Om ej 5-ledarservis beställts.)
- Ingen bakspänning. (Däremot får ni gärna mata från byggcentral till det nya mätarskåpet.)

*Skellefteå Kraft Elnät ansluter med 4-ledarkabel utan skärm.  
Förläggning av rör för serviskabel, se bifogad info "Att gräva".*

---

**Ny anslutning av servis, 80 A och större**

- Serviscentral är placerad med hänsyn till hur serviskabeln kommer in i elrummet.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad. (Om ej 5-ledarservis beställts.)
- Klämmor för fas- och PEN-ledarna har rätt storlek.
- Uppgifter på åtdragningsmoment för klämmor finns i serviscentralen.
- Säkringar finns vid serviscentralen.

*Skellefteå Kraft Elnät ansluter med 4-ledarkabel utan skärm.*

---

**Tillfällig anslutning/byggström**

- Byggcentral/mätarskåp finns på överenskommen anslutningsplats.
  - Mätarskåp för byggström är ansluten med minst 10 mm<sup>2</sup> Cu (gäller 25 A servis).
  - Kabel för anslutning av byggström är max 10 m.
- 

**Abonnemang upphör eller hopslagning av abonnemang**

- Säkringselement för aktuell mätplats spänningslösa.
- Synlig MK för aktuell mätplats borttagen.
- Nedtagen mätare kvarlämnad i samma rum.

*Färdiganmälan ska avse det abonnemang som ska tas bort.  
Om det är det enda abonnemanget på servisen, kontaktar kunden oss på Elnät Marknad  
för att skriftligen säga upp anslutningen.*

---

Har du frågor, vänligen kontakta Kundservice, Skellefteå Kraft, telefon 0910-77 25 50.