

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER FÖR MIKROPRODUKTION

Gäller från och med 2018-07-01

Definitioner

Anslutningspunkt: Den punkt på elnätet där en elektrisk anläggning är ansluten, vilken har valts av elnätsföretaget eller i övrigt har överenskommit mellan parterna.

Säkerhet och krav

Produktionsanläggningen ska uppfylla vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och branschstandarder.

Produktionsanläggningen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Vid nyanslutning och ändring av produktionsanläggningar ska föransökan göras till elnätsföretaget och installation ske av ett elinstallationsföretag.

Före tillkoppling av produktionsanläggningen ska färdiganmälan ske till elnätsföretaget.

I gruppcentral och mätarskåp ska märkning finnas som utvisar att det finns elproduktion.

Produktionsanläggning ansluts genom fast installation. Stickproppsanslutning är inte tillåten. Växelriktare ska vara fast ansluten på egen avsakrad gruppledning som ansluter i gruppcentral eller i mätarskåp.

Alla produkter ska vara CE-märkta.

Elnätsföretaget har på motsvarande sätt som anges i (NÄT 2012K rev och NÄT 2012N rev) punkt 3.10 och 3.14 rätt att besiktiga, prova och ställa krav på åtgärder avseende produktionsanläggningen.

Ansvarsgräns

Kunden/konsumenten ansvarar för att installation på dennes sida om anslutningspunkten utförs enligt gällande bestämmelser.

Avbrytande av överföring av el

Elnätsföretaget har rätt att avbryta eller begränsa inmatningen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.

Kunden/konsumenten är skyldig att på elnätsföretagets begäran avbryta eller begränsa inmatningen av el av första stycket angivna skäl.

För kunden/konsumenten föreligger inte någon rätt till avbrottsersättning för inmatningen av el.

Åtkomst till huvudbrytare och frånskiljningsanordning för produktionsanläggningen

Huvudbrytaren och frånskiljningsanordningen ska vara blockerbara (låsbara) och finnas tillgängliga för elnätsföretaget.

Mätning

All produktion ska timmätas. Elnätsföretaget ska i förekommande fall byta elmätaren för att uppfylla detta krav.

Nätnytta

Kunden/konsumenten har rätt till ersättning enligt ellagen från elnätsföretaget för den eventuella nytta som kundens/konsumentens elproduktions gör i elnätsföretagets nät. Inget separat avtal behöver tecknas för detta.

Kontrolluppgift till Skatteverket avseende skattereduktion

Om kunden/konsumenten har anmält till elnätsföretaget att kunden/konsumenten producerar förnybar el och har en huvudsäkring om max 100 A ska elnätsföretaget lämna kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som matas in och tas ut i anslutningspunkten. Uppgifterna ligger till grund för Skatteverkets beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Momsredovisning

Den som är momsredovisningsskyldig får moms utbetald på ersättningen för nätnytta. Du som kund måste skriftligen informera Skellefteå Kraft Elnät AB att du är momsredovisningsskyldig. Du ansvarar för att lämnad information är korrekt och ska på begäran kunna uppvisa momsregistrering. Det är även ditt ansvar att informera Skellefteå Kraft Elnät AB om förändringar i momsredovisningsskyldighet. Om utbetalning har skett på grund av felaktig information, kan du bli återbetalningsskyldig.